

logitech®



FICHE TECHNIQUE

CASQUES ZONE WIRELESS

Si les espaces de travail ouverts se prêtent à la collaboration, ils peuvent également être très bruyants. Prenez le contrôle de votre environnement sonore grâce au casque sans fil Logitech® Zone Wireless, conçu spécialement pour vous aider à vous concentrer et améliorer la productivité dans des espaces de travail bruyants.

Les casques Logitech Zone Wireless et Zone Wireless Plus vous aident à définir le paysage sonore de votre espace de travail pour mener à bien vos activités. Conçu pour entretenir une conversation ou écouter de la musique, en passant facilement d'une visioconférence à de la musique tout en réduisant les bruits de fond tout au long de la journée. Pour simplifier les communications, Zone Wireless comporte également un micro anti-parasites pour que vos interlocuteurs entendent votre voix, et non les bruits environnants.

Connectez-vous simultanément à un smartphone et à un ordinateur via Bluetooth®. Le casque Zone Wireless est doté de commandes simples pour gérer les appels, la musique et la suppression des bruits active (ANC), d'un micro avec fonction sourdine flip-up et de chargement sans fil Qi¹. Le casque Zone Wireless Plus vous permet de connecter jusqu'à six périphériques sans fil Logitech Unifying™ avec un même récepteur USB Unifying + Audio.

Qu'il s'agisse de collaborer, de communiquer ou de vous concentrer, le casque Zone Wireless est idéal pour n'importe quel mode de travail.



reddot winner 2020

FONCTIONS PRINCIPALES ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



- 1 Parfait pour les espaces de travail ouverts:** Un son immersif pour écouter de la musique, un micro anti-parasite pour isoler votre voix et la suppression des bruits active (ANC) pour atténuer les bruits ambiants indésirables.
- 2 Commandes pratiques:** Des commandes placées sur l'oreillette pour régler le volume, lire/mettre en pause votre musique et décrocher/raccrocher. Micro avec fonction de sourdine flip-up et chargement Qi¹ activé.
- 3 Connexion à plusieurs dispositifs:** Passez du smartphone à l'ordinateur de manière fluide. Connectez des périphériques supplémentaires Unifying™ à l'aide du récepteur Zone Plus.

Connectivité	Plusieurs types de connexion	Bluetooth, récepteur USB-A, adaptateur USB-C		
	Portée sans fil	Jusqu'à 30 m/100 pieds (champ de vision dégagé à 360°)		
	Dispositifs couplés	2 connexions actives et jusqu'à 8 connexions en mémoire Zone Plus: jusqu'à 6 souris et claviers Unifying™ et un casque Zone Wireless Plus		
Batterie rechargeable	Temps de parole/d'écoute	14 heures (avec ANC activée), 15 heures (avec ANC désactivée)/14 heures (ANC activée), 16 heures (ANC désactivée)		
	Chargement	2 heures = charge complète; charge rapide de 5 minutes = 1 heure de conversation Charge sans fil Qi ¹ ou câble de charge micro USB (inclus)		
Audio	Type de microphone	Deux micros MEMS anti-parasite omnidirectionnels.		
	Microphone à tige flexible	Rotation sur 270° (à porter à gauche ou à droite); changement automatique de canal audio		
	Suppression de bruit active (ANC)	Éliminez les bruits de fond d'une simple pression d'un bouton.		
	Qualité audio	Égaliseur dynamique avec audio large bande et traitement numérique du signal (DSP)		
	Ajustement de la tonalité	L'application Logi Tune vous permet d'ajuster à quel point vous entendez votre voix lors des appels		
	Protection sonore	Conformité aux normes IEC 62368-1 et EN 50332 certifiée		
Simplicité d'utilisation	Commandes placées sur l'oreillette	Volume +/-, répondre/terminer/rejeter les appels, lire/mettre en pause la musique/passer à la piste suivante/précédente		
	Plusieurs façons d'activer la sourdine	La fonction sourdine Flip-up en faisant pivoter la tige du micro vers le haut, le long du bandeau, bouton de mise en sourdine dans l'application Logi Tune		
	Alertes audio	Invites vocales relatives à l'autonomie de la batterie, mise en sourdine, ANC, état de la batterie et de connexion.		
	Confort continu tout au long de la journée	Bandeau rembourré en silicone et oreillettes en similicuir		
Certifié pour l'entreprise	Certificats	Certifié pour Microsoft® Teams, Skype™ for Business, Google Meet et Voice™		
	Compatibilité	Compatible avec les commandes de sourdine intégrées pour Zoom, et fonctionne avec d'autres applications populaires telles que Cisco Jabber™, BlueJeans, et GoToMeeting® pour assurer la compatibilité et l'intégration transparente sur le lieu de travail.		
Présentation générale	Référence des pièces	UC Zone Wireless: 981-000914 UC Zone Wireless Plus: 981-000806 Socle de chargement sans fil POWERED: 950-000011		
	Dimensions et poids	Casque: 174,7 x 176,7 x 70,7 mm (6,88 x 6,96 x 2,78 pouces) 180,8 g (6,4 onces)	Récepteur Zone Wireless: 9 x 13,6 x 6 mm (0,35 x 0,54 x 0,24 pouces)	Récepteur Zone Wireless Plus: 23 x 16,2 x 0,53 mm (0,9 x 0,64 x 0,21 pouces)
	Contenu du coffret	Un casque, un récepteur USB-A ou Unifying + récepteur Audio USB-A, un adaptateur USB-C, un câble de charge USB-A vers USB-C, une mallette de transport, documentation utilisateur		
	Garantie	2 ans		

logitech®

www.logitech.com/zonewireless

Contactez votre revendeur
ou contactez-nous à l'adresse
www.logitech.com/vcsales

Logitech Americas
7700 Gateway Blvd.
Newark, CA 94560 USA

Logitech Europe S.A.
EPFL - Quartier de l'Innovation
Daniel Borel Innovation Center
CH - 1015 Lausanne

Logitech Asia Pacific Ltd.
Tel : 852-2821-5900
Fax : 852-2520-2230

¹ Socle de chargement sans fil Qi vendu séparément

© 2020 Logitech. Logitech, le logo Logitech et les autres marques Logitech sont la propriété exclusive de Logitech et sont susceptibles d'être déposés. Toutes les autres marques sont la propriété exclusive de leurs détenteurs respectifs. Logitech décline toute responsabilité en cas d'erreurs dans cette publication. Les informations énoncées dans ce document peuvent faire l'objet de modifications sans avis préalable.

Publié en janvier 2021