

数据表

ZONE USB-C 接收器

将 Zone 耳机麦克风¹ 稳固地连接到电脑的音频接口。



主要特性

- **保持音频连接：** Zone USB-C 接收器使用智能枚举在 Zone 耳机麦克风¹ 开启或关闭时智能地在耳机麦克风音频和电脑音频之间切换，从而使您可以始终保持接收器的插入状态。
- **具有更广连接范围的无线连接：** 接收器可为 Zone 耳机麦克风¹ 提供稳定的连接，在无遮挡² 的条件无线连接范围可高达 50 米。
- **通过视觉提示轻松查看会议状态：** 接收器上的 LED 指示灯可一目了然地指示通话、静音、连接和 Microsoft Teams 状态。
- **专为音乐和通话而优化：** 通过内置智能功能自动优化声音，因此在通话模式下可以使声音更清晰；而在音乐模式下，可以增强和平衡低音与高音。
- **与您常用的 Zone 耳机麦克风¹ 配对：** 使用免费的 Logi Tune 桌面应用程序³ 将全新的 Zone USB-C 接收器与 Zone 耳机麦克风¹ 无缝配对。

产品规格

尺寸

高：约 26.6 毫米
宽：约 12.4 毫米
深：约 6.5 毫米

技术规格

连接类型：USB-C
蓝牙™ 版本：5.2
无线接收范围：最远 50 米（无遮挡²）

受支持设备

Zone Wireless 2

包装内容

Zone USB-C 接收器

质保信息

2 年有限硬件质保

部件号			
区域	石墨灰	珍珠白	玫瑰粉
美洲	989-001134	989-001135	989-001136
欧洲、中东地区及非洲	989-001137	989-001138	989-001139
亚太地区	989-001140	989-001141	989-001142
中国大陆地区	989-001146	989-001147	989-001148
日本	ZoneVWLARCVGR	ZoneVWLARCVOV	ZoneVWLARCVRO